



DEMAS BMF BOY FOTOSELLİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU



ASANSÖR | ELEVATOR | ЛИФТ

www.demasasansor.com.tr

DEMAS BMF BOY FOTOSELLİ

1. EN S1-20 Yönetmeliğine uygundur.
2. CE Belgesine sahiptir.
3. %100 yerli üretimdir.
4. Güneş ışınlarından etkilenmez.
5. Etkin mesafe 4,5 mt'dir.
6. Işın sayısı 216'dır.
7. Kızılötesi göz sayısı 72'dir. (36 Alıcı - 36 Verici)
8. Göz aralıkları 4 cm'dir.
9. Her Panoya uygun Role ve Kontak çıkışları mevcuttur.
10. Mekanik ölçüler 10mm x 23mm x 200mm yada 1870 mm
11. Anti Parazit özelliklidir.
12. Kablo uzunluğu 2,20 mt x 2 adet
13. Çalışma Voltajı 220 V.
14. Tepkime Süresi 0,2 ms.

ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

1. Fotosel güç kaynağına şebeke elektriği verildiğinde Alıcı çıtasında mavi led yanacaktır. Fotosel kullanılabilir durumdadır.
2. Alıcı - Verici arasında engel yok iken (Alıcı çıtasında kırmızı led) yanıyor ise bağlantı kablolarını, toprak hattını, fotosel çıtalarının hizalanmasını kontrol etmeniz gerekmektedir.

BAKIM

1. Çıtaların ön kısmında bulunan pleksi (cam) yumuşak bir bez ile silinmelidir.
2. Çıta kabloları mekanizmadaki herhangi bir gerginliğe sebep olmayacak şekilde rahat bir durumda olmalıdır.
3. Kızılötesi gözlerin etkileşimini bozacak herhangi bir engel bulunmamalıdır.

MONTAJ

1. Asansör boy fotoseli Alıcı ve Verici ıtalaları aynı hizada olacak şekilde kabin veya kabin kapısına montajlayınız.
2. Fotosel Güç Kaynağı kabin üzerine monte ediniz. Şebeke ve toprak bağlantılarını yapınız.
3. Alıcı ve Verici kablolarını güç kaynağına bağlantısını yapınız.
4. Röle çıkışlarını bağlantı şemasında belirtildiği şekilde bağlantısını yapınız.

